



Security-Vision-Systems




**MOBITIX UND EKEY: ZWEI EXPERTEN IM SET**




Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
101 310	<b>ekey home FS UP I</b>	für Einbau z.B. in Sprechanlagen
	<b>FAR:</b> 1: 10.000.000 <b>FRR:</b> 1: 100 <b>Abmessungen B/H/T:</b> 50,4 x 50,4 x 30,1 mm <b>Leistungsaufnahme:</b> ca. 1 W <b>Versorgungsspannung:</b> 8-24 VAC, 8-30 VDC <b>Temperaturbereich:</b> -25° C bis 70° C	<b>Schutzart:</b> IP31/IP43 (abhängig vom Schalterprogramm) <b>Montagehöhe empfohlen:</b> 155 cm / 110 cm* <b>Anzeige/Display:</b> 3 multicolor LEDs <b>Funktionen:</b> 99 Finger speicherbar, manipulationsgeschützt, Daten bleiben nach Stromausfall erhalten, Buserminierung am Gerät deaktivierbar, kompatibel mit vielen Sprechanlagen-Blindmodulen, Briefkästen, Wandeinbausets etc.
101 162	<b>ekey home SE REG 1</b>	1 Relais
101 312	<b>ekey home SE REG 2</b>	2 Relais
	<b>Abmessungen B/H/T:</b> 70 (4TE) x 86 x 54 mm <b>Leistungsaufnahme:</b> ca. 1 W <b>Versorgungsspannung:</b> 8-24 VAC oder 8-30 VDC <b>Temperaturbereich:</b> -20° C bis 70° C <b>Schutzart:</b> IP20 <b>Relais:</b> 1 SE REG, 1 Wechsler potenzialfrei 2 SE REG, 2 Wechsler potenzialfrei	<b>max. Relaisspannung, -strom:</b> 42 VAC/DC; 2A <b>Eingänge (Türöffner):</b> 1 SE REG, 1 x potenzialfrei 2 SE REG, 2 x potenzialfrei <b>Anzeige/Display:</b> LCD 106 x 56 Pixel, 7 Zeilen/21 Zeichen + 2/4 Status-LEDs <b>RS-485 Terminierung:</b> schaltbar <b>Funktionen:</b> Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen, Relaiszeiten einstellbar (0-99s), Code ändern, Reset, Testmodus, komfortables und hinterleuchtetes Textdisplay

**ekey home Steuereinheit aufputz**

100 478	<b>ekey home SE AP 1</b>	1 Relais
100 479	<b>ekey home SE AP 3</b>	3 Relais
	<b>Abmessungen B/H/T:</b> 180 x 110 x 39,2 mm <b>Leistungsaufnahme:</b> ca. 1 W <b>Versorgungsspannung:</b> 9-12 VAC/DC <b>Temperaturbereich:</b> -20° C bis 70° C <b>Schutzart:</b> IP20 <b>Relais:</b> 1 SE, 1 Wechsler potenzialfrei 3 SE, 3 Wechsler potenzialfrei	<b>max. Relaisspannung, -strom:</b> 250 VAC/5A; 30 VDC/5A <b>Eingänge (Türöffner):</b> - <b>Anzeige/Display:</b> LED 2x7 Segment Bedienung: 4 Tasten <b>RS-485 Terminierung:</b> fix terminiert <b>Funktionen:</b> Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen, Relaiszeiten einstellbar (0-99s), Code ändern, Reset

**ekey multi Steuereinheit Reiheneinbau**

101 163	<b>ekey multi SE REG 4</b>	4 Relais
	<b>Abmessungen B/H/T:</b> 70 (4TE) x 86 x 54 mm <b>Leistungsaufnahme:</b> ca. 1 W <b>Versorgungsspannung:</b> 8-24 VAC oder 8-30 VDC <b>Temperaturbereich:</b> -20° C bis 70° C <b>Schutzart:</b> IP20 <b>Relais:</b> 4 Wechsler potenzialfrei <b>max. Relaisspannung, -strom:</b> 42 VAC/DC; 2A	<b>Eingänge (Türöffner):</b> 4 x potenzialfrei <b>Anzeige/Display:</b> LCD 106 x 56 Pixel, 7 Zeilen/ 21 Zeichen + 8 Status-LEDs <b>RS-485 Terminierung:</b> schaltbar <b>Laufzeitpuffer eingeb. Uhr:</b> 96h <b>Funktionen:</b> bis zu 4 Scanner anschließbar, Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen, Relaiszeiten einstellbar (0-99s), Code ändern, Reset, Testmodus, 3 Zeitzonen, Zutrittsprotokoll, Schließplan, Namens-eingabe, Urlaubs- und Dauerprogramm

**multi**  
Neue Version,  
neue Features!

Preise sind Händler-Nettopreise in Euro exkl. MwSt.  
Alle Angaben ohne Gewähr. Druck- und Satzfehler vorbehalten.