

Kurzanleitung für analoge Telefonanlage ODYSEUS { EMBED PBrush }

Nach draußen Telefonieren

Bevor nach draußen telefoniert werden kann, muss die „0“ gewählt werden. Wenn man ein Freizeichen bekommt (langer durchgehender Ton), kann die Telefonnummer des zu anrufenden Teilnehmer gewählt werden.

Internes Telefonieren

Die Telefone an den einzelnen Anschlüssen haben die Nummern „1“ bis „4“

Beispiel: Das Telefon am Anschluss 1 möchte das Telefon am Anschluss 4 erreichen, dann wählt es einfach die Nummer „4“. Das Telefon am Anschluss 4 klingelt als einziges.

Bei internen Anruf ist keine Rufnummeranzeige (CLIP) möglich!

Alle angeschlossenen Telefone gleichzeitig klingeln lassen (internes Telefonieren)

Möchte man alle angeschlossenen Telefone gleichzeitig klingeln lassen, weil man z.B nicht weiß wo sich der Internegesprächspartner aufhält, drückt man einfach die „6“. Dann läuten alle angeschlossenen Telefone gleichzeitig, und wer zuerst das Gespräch an einen klingelnden Telefon annimmt, hat das Gespräch.

Ändern der Einstellung der Telefonanlage

Die Änderungen der Telefonanlage können nur vom Telefon gemacht werden, welches sich am ersten Anschluss der Telefonanlage befindet!

Automatische Amtsholung

Wenn man keine „0“ zum herauftelefonieren mehr wählen möchte, kann man die Anlage programmieren, dass sie die „0“ automatisch wählt. Diese automatische Vorauswahl muss für jeden Anschluss extra eingestellt werden.

Beispiel für die Programmierung der Amtsholung für das Telefon am ersten Anschluss:

*99
0000 (Passwort)
111 (Amtsholung deaktivieren mit 110)
(innerhalb von 10 s!)

Wenn die Amtsholung aktiviert ist, dann muss man beim internen Ruf * vor der Nummer des Telefons wählen! (z.B. *** 3)**

Faxweiche aktivieren

Ein Faxgerät kann nur an den zweiten Anschluss der Telefonanlage angeschlossen werden.

Die Programmierung erfolgt über das Telefon am ersten Anschluss der Telefonanlage.

Eingabe zur Programmierung:

*99
0000 (Passwort)
*21 (Faxweiche deaktivieren mit *20)
(innerhalb von 10s!)

Wenn die Faxweiche aktiviert ist, ist eine Rufnummernanzeige (CLIP) nicht mehr möglich!